


# BlackBox CAN Line

## CR4612UBA

› 12 V CAN FM RDS Tuner mit MP3/WMA/USB/Bluetooth



### Design

- › Radio Steuergerät (externe Bedienung)
- › Matt, schwarze Front (nicht abnehmbar)

### Tuner

- › Worldwide FM RDS-Tuner / AF / TA / EON / PTY
- › LW, MW und UKW mit AST
- › 6 Preset-Tasten
- › UKW 12, UKW-AST 6, MW 6, MW-AST 6, LW 6
- › RDS-Uhr

### Bluetooth

- › Handy-Freisprech-Profil (HSP, HFP)
- › Audio-Streaming-Profil (A2DP, AVRCP)
- › Externes Mikrofon

### USB-Host

- › Rückseitige USB Anschluss (2.0)
- › Unterstützt USB 1.1 / USB 2.0
- › Unterstützt MP3 / WMA-Format

### Interner Verstärker

- › Max. Musik Leistung: 4 x 41 Watt
- › RMS Leistung: 4 x 20 Watt
- › 4 Sound Presets (Classic, Pop, Rock, Jazz)
- › Loudness (Klangoptimierung) / Ausgang für passiven Subwoofer
- › Stummschaltung (Mute)

### Allgemein

- › CAN J1939 Bus
- › Permanente Speicherung der Einstellungen
- › Logic ON/OFF Funktion
- › 2 rückseitige Aux-Eingänge
- › Maße (B x H x T) in mm: 188 x 58,5 x 114,7
- › Betriebsspannung: 12 V (10,8 - 16 V)
- › DIN/ISO Anschlüsse
- › Backup-Speicher



info@continental-  
aftermarket.com

Bestell-Nr. 2910002094200